Triton elektronisk lås

RAX-MS-A53-X2 | RAX-MS-A54-X2

Et nytt produkt i Tritóns sortiment av låsesystemer. Det helmetalliske håndtaket kan nå bestilles med elektronisk lås. Sortimentet omfatter en versjon med numerisk tastatur, kalt Flexo Code, og en versjon med RFID-kort-/brikkeleser, kalt Flexo RFID.



Helmetallhåndtak med Flexo Code.



Flexo Code med numerisk tastatur.



Helmetallhåndtak med Flexo RFID.

Flexo Code RAX-MS-A53-X2

Denne låsen har allsidige bruksmuligheter. Den kan stilles inn i flerbruker-/frivalgsmodus eller privat modus. Den innovative utformingen gir mulighet for individuell tidsstyring med justerbar låsetid via sanntidsklokke (RTC), samt opptil 999 999 kodekombinasjoner.

Tastaturet gir tydelig taktil respons. Batteriet har en levetid på opptil 30 000 låsesykluser, tilsvarende omtrent 3,5 år. Batteriene er tilgjengelige fra utsiden og kan skiftes uten å demontere låsesystemet. Data beholdes også når batteriet er utladet eller skiftes. Driftstemperaturen er 0 °C til 55 °C, og kapslingsgraden er IP30.

Innstillinger

- Valg mellom 4- eller 6-sifrede koder.
- Adgangskoder kan legges til eller fjernes individuelt når som helst.
- Minne for opptil 50 brukerkoder.

Flexo RFID RAX-MS-A54-X2

Det andre alternativet er en elektronisk lås for kort eller brikker, kalt Flexo RFID (Radio Frequency Identification). Den er utviklet for de etablerte RFID-standardene MIFARE® Classic 1K og MIFARE® DESFire EV II, som arbeider på frekvensen 13,56 MHz.

Tre autorisasjonsnivåer - master, administrator og bruker - gir høy fleksibilitet i drift. Batteriet har en levetid på opptil 25 000 låsesykluser. Batteriene er tilgjengelige fra utsiden og kan skiftes uten å demontere låsesystemet. Data beholdes også når batteriet er utladet eller skiftes. Driftstemperaturen er 0 °C til 55 °C, og kapslingsgraden er IP30.

Korttype	Maksimalt antall
Masterkort	3
Administratorkort	2
Brukerkort	10



Flexo RFID med adgangskort.



Bakside og sidevisning av håndtaket med elektronisk lås.

Montering og bruk

De elektroniske låsene monteres i den nedre delen av Tritóns helmetallhåndtak. Dette sikrer full kompatibilitet med allerede installerte og brukte frittstående Tritón-skap.

Enheten kan monteres i standarddører med en utsparing på 150 × 25 mm og en utbrytbar midtdel for jording av den elektroniske varianten av låsesystemet. Løsningen integreres sømløst i håndtaket.

Enheten kan brukes både til ettpunktslåsing og til flerpunkts låsemekanisme i et frittstående skap. Låsen kan monteres i venstrehengslede, høyrehengslede og doble dører.

Åpningsprinsipp

Når kode tastes inn eller kortet holdes mot leseren, frigjør elektronikkmodulen svinghåndtaket. Etter at knappen på låssylinderen trykkes inn, spretter håndtaket ut. Skapet åpnes ved å dreie håndtaket.





Batteri

Produsenten godkjenner bruk av VARTA-batterier i henhold til spesifikasjonen nedenfor. Bruk av andre batterier kan redusere antall låsesykluser eller begrense enkelte av låsens egenskaper og funksjoner.

Produsent	Type	Kapasitet	Serie
VARTA	1/2 AA H-R	850 mAh	CR High Power

Merk: Produktbetegnelser, standardnavn, mål og tekniske verdier er beholdt fra originaldatabladet.