

Alle skap og stativer skal merkes med hvilken kategori av fjernmating med PoE kablingen støtter.
Alle steder der det er fare for teknisk skade ved utkobling under last på kontakter skal merkes.

Prosessen med planlegging av kabling skal starte med for utsetningen om støtte for fjernmating med PoE kategori RP3. Hvis kabellengdene er uforenelig med de fysiske forhold skal det vurderes tiltak som separasjon mellom kabelbunter, mindre kabelbunter, bruk av bedre kabler, kjøling av miljøet eller vurdere nedgradering til RP2.

Merker for installasjon i kategoriene RP1 og RP2 skal utstyres med en advarsel mot ikke-autorisert tilkobling av utstyr for fjernmating. Merker for installasjoner i kategori RP3 brukes for å gjøre oppmerksomhet om eksistensen av planleggingsregler.

Installasjon fjernmating
med PoE

Kategori RP3

Elnr. 88 030 07

Lanse AS

Fjernmating med PoE er i EN 50174-2:2018 standardisert opp til 90W, men for å støtte disse høye effektene må kontakter støtte ny standard IEC 60512-99-002:2019. Ved bruk at kontakter som ikke støtter denne standard er det fare for skadelig lysbue ved frakobling under last.

Ved alle steder der det er fare for teknisk skade eller kontraktsmessig ansvar ved å foreta frakobling under belastning, skal det settes opp en egnet merking i nærheten.

Fare ved utkobling

Risiko for teknisk skade ved
frakobling under belastning
av fjernmating med PoE

Elnr. 88 030 08

Teknisk info:

- Alle skap og stativer skal merkes
- Alle kontakter som ikke støtter IEC 60512-99-002 skal merkes med advarsel

Bestillingsinformasjon

Elnr.	Beskrivelse
88 030 07	Merkerull PoE Fjernmating RP3 100stk.
88 030 08	Merkerull PoE Fare ved utkobling 100stk.

Leverandør:

Distributør:



Lanse AS

Postboks 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00,

E-post: lanse@lanse.no, Hjemmeside: www.lanse.no